

E-100BTX-FX-06(SFP)

単体型 100BASE-TX メディアコンバータ

100Base-TX ⇔ 100Base-FX SFP



E-100BTX-FX-06(SFP) は、100Base-TXポートと100Base-FXポート間のインターフェースを提供する単体型のメディアコンバータであり、ユーザーは光ファイバ・ケーブルを100Base-TX環境に統合できます。物理層であるレイヤー1で動作し、データはライン速度でコンバータを通過するため、低レイテンシが不可欠なアプリケーションに最適です。

特長

- 製品は単一または対向ユニットとして、100Mネットワークに光ファイバを統合できます。
- レイヤー1設計、低レイテンシ
- オートネゴシエーション
- アクティブ・リンクパス・スルー
- ファール・エンド・フォルト
- ポーズ
- 自動リンクリストア
- 全100Mbps SFPトランシーバ対応

仕様

標準	IEEE 802.3 100Base-FX 100Base-TX
DIPスイッチ	SW1: オートネゴシエーション 有効/無効 SW2: ポーズ送信 有効/無効 SW3: アクティブリンク・パス・スルー(LPT) 有効/無効 SW4: ファール・エンド・フォルト(FEF) 有効/無効
ステータスLED	PWR (電源の状態=オン時点灯、オフ時消灯) SDF / LKF (光ファイバリンク状態=受光時点灯) SDC / LKC (TPリンク状態=受信時点灯) RXF (光ファイバ受信=点滅) RXC (TP受信=点滅)
外形寸法	幅: 76 mm 奥行: 119 mm 高さ: 25 mm
外付AC電源アダプタ	25066J電源アダプタ AC100V入力、出力DC12V PSE-JET
入力電源	DC9V~14V
消費電力	1.75W (DC12V時)
動作環境	動作温度: 0~50℃ 動作湿度: 5%~95% (結露無き事) 動作高度: 0~3,000m
重量	0.9kg (出荷重量)
コンプライアンス	FCC クラスA, EN55024, EN55022 クラスA, EN61000, CEマーク
保証	5年間

製品情報

E-100BTX-FX-06(SFP)

100Base-TX (RJ-45) [100 m]

⇔ 100Base-X SFPスロット (オープン)

オプション・アクセサリ (別売)

SFP トランシーバ・モジュール

100BASE-X 全モジュール・サポート

ワイドレンジDC電源オプション

SPS-2460-SA

DC24V~60V電源ユニット

取付・対応ラックオプション

E-MCR-05

12スロット・メディアコンバータ・ラック

RMS19-SA4-02

4スロット・メディアコンバータ・トレイ

WMBD

DINレール金具 (側面取付)

WMBD-FS

DINレール金具 (底面取付)

WMBL

壁取付金具 (側面L字)

WMBV

垂直壁取付金具 (側面)

当社のメディアコンバータを紹介する
新しいホームページにアクセスして下さい >>> <https://t.ly/6b3qo>



<https://www.psi.co.jp>
株式会社ピーエスアイ

support@psi.co.jp

本社 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-5-3 建成新宿ビル4F Tel: 03-3357-9980 Fax: 03-5360-4488

大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-4 KDX新大阪ビル9F Tel: 06-6151-4034 Fax: 06-6151-4035

福岡営業所 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神3-4-5 ビエトロビル4F Tel: 092-731-1238

名古屋営業所 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2丁目9-27 NMF名古屋伏見ビル8F-A Tel: 052-217-8810

お問い合わせ先

※記載された社名、各製品名は各社の登録商標です。
※仕様は予告なく変更される場合があります。